

Express5800/R125k-2M

本ページの内容は、限られた評価環境における検証結果に基づいた動作確認情報です。

なお、ハードウェアの導入・購入に関するご相談は以下にお問い合わせ下さい。

[ファーストコンタクトセンター](#)

記号の意味
◎…当該ディストリビューションで動作可能
○…当該ディストリビューションに最新ドライバ等を適用し動作可能
×…動作不可
―…未サポート
空欄…未確認

製品情報

型番	装置名称
N8100-3044Y	Express5800/R125k-2M [8x2.5型ドライブモデル](U.3 NVMe x2/SAS/SATA)

ハードウェア構成

構成	ドライブ	構成概要
1	RAID	N8103-248 RAIDコントローラ(RAID 0/1, 専用スロット型, 標準ヒートシンクタイプ) 増設用 HDD
2	RAID	N8103-250 RAIDコントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6, 専用スロット型, 標準ヒートシンクタイプ) 増設用 HDD
3	RAID	N8103-253 480GB OSブート専用SSDボード(RAID 1, 専用スロット型) 増設用 HDD
4	RAID	N8103-254 960GB OSブート専用SSDボード(RAID 1, 専用スロット型) 増設用 HDD

※本装置のLinuxOSではオンボードRAID機能は使用できません。

動作確認

評価項目	結果	コメント
	構成1,2,3,4	
OSのインストール	◎	ディストリビューションのCD/DVDメディアから起動してインストール。(注1)
作成パーティション数	14	ドライブ全領域を使用。
ハードドライブ	◎	ファイルのコピー/比較動作を確認。
RAIDドライブの縮退動作	◎	I/Oアクセス、再起動を実施。
RAIDドライブの再構築	◎	I/Oアクセス、再起動を実施。
負荷ランニング	12h	各ドライブ、ネットワークへの連続負荷時間。
再起動	10	繰り返し回数。

(注1)インストール後のアップデート手順

以下の手順でインストール後にアップデートを実施します。

Starter Packの適用

以下の手順でStarter Packを適用する必要があります。

Starter Packをマウントし、Starter Pack 内の packages 配下で以下のコマンドを実施します。

smartupdate deployコマンド実行中、次のエラーメッセージが出力される場合がありますが、特に影響ないため無視してください。

dracut[xxxxx]: Failed to install module qedr

dracut[xxxxx]: Failed to install module iavf

```
# ./clean-cache.sh
```

```
--> "Are you sure you want to delete SUM cache files?" の問い合わせには "y" を入力します。
```

```
--> "Press Enter to continue" の問い合わせにはEnterキーを押します。
```

```
# ./smartupdate -ss --softwareonly --ignore_tpm --ignore_warnings
```

実施後、システムを再起動します。

※使用するStarter Packのバージョンは動作確認ディストリビューション一覧を参照願います。

■共通動作確認

評価項目	結果	コメント
X Window System の動作	◎	解像度 1280x1024 の表示、マウス・キーボードの機能。
標準LANポート	◎	sshでログインできる、ftpで100MBのファイルが転送できる。
CPUの認識	◎	cat /proc/cpuinfo にて、動作周波数、論理CPU数を確認。
メモリの認識	◎	cat /proc/meminfo にて総容量を確認。
光ディスクドライブ	◎	ファイルのコピー/比較動作を確認。
Flash FDD	◎	
シリアル・ポート	◎	設定を行うことで、コンソール出力が表示され、ログインできる。
マネージメントコントローラチップ リモートコンソール/リモートメディア	◎	・ リモートコンソールでの表示/操作 ・ リモートメディア(DVD/FDD)の認識・使用 ・ リモートコンソール/リモートメディアを使用したインストール ※ご使用にはN8115-33「リモートマネージメント拡張ライセンス」の購入が必要です。

■動作確認ディストリビューション

ディストリビューション	使用Starter Pack	更新日
RedHat Enterprise Linux 9.6(KERNEL 5.14.0-570.12.1.el9_6)	S8.10-015.01	2026年8月26日